校內無線網路說明與智慧電視無線傳屏步驟 校內無線網路說明:

1、「old\_tc-ftjh\_5G」為各辦公室無線訊號,密碼:請至校網教職員區查詢, 如果老師是在辦公室連接無線網路,請連接這個,訊號比較強,傳輸速度 快,而且連接這個訊號,可以使用辦公室的網路印表機。

2、「old\_tc-ftjh\_2.4G」為各辦公室無線訊號,密碼:請至校網教職員區查 詢,主要針對規格比較舊,無法使用 wifi 5G 頻段的裝置,傳輸速度較慢,如 果老師的裝置找不到「old\_tc-ftjh\_5G」這個訊號,就代表裝置太舊不支援, 就只能用這個。

3、「tc-ftjh-mac」為教學區一般教室無線訊號,密碼:請至校網教職員區查 詢。連接這個訊號,可以使用網路印表機,及智慧電視的無線傳屏。使用前 需先申請,老師可先至校網(ftjh.tc.edu.tw)→校內軟硬體設定→「校內 WIFI 無線網路連線申請表」填寫線上表單,原則上一個星期匯整三次,登錄至資 網中心伺服器中,即可連接這個無線訊號,如果有急用,可告知資訊組,會 儘快為您登錄;另外也可以到資訊組拿申請表格,填寫完交給資訊組。

4、「ftjh-arts-5G」為專科大樓教室無線訊號,密碼:請至校網教職員區查 詢,如果老師有需在專科大樓使用無線網路,請在填線上申請表單時勾選。

☆步驟一:查詢裝置 wifi 實體位址(MAC 位址),並至校網-->「校內軟硬體設定」-->「校內 WIFI 無線網路連線申請表」,填寫線上申請表單。 如不知如何查詢裝置 wifi 實體位址(MAC 位址),可先詢問辦公室中有查過的 老師,也可帶著裝置至教務處,資訊組這邊也可以協助。

## 教室智慧電視無線傳屏方法:

方法一(WINDOWS 筆電):	
1、滑鼠左鍵點擊桌面左下角 ク 或 タ 在這裡輸入文字來搜尋	,輸入「cmd」後按 enter 鍵,
打開命令提示字元。	
2、輸入指令 ipconfig /all,後按 enter 鍵。	

▶ 命令提示字元	—		$\times$
Microsoft Windows [版本 10.0.19043.1826] (c) Microsoft Corporation. 著作權所有・並保留一切	權利	0	^
C:\Users\user> <mark>ipconfig /all</mark>			

3、找到無線區域網路介面卡 Wi-Fi 處的實體位址,即是 wifi 實體位址(MAC 位址)



## 步驟二:連線

**1**、選取「tc-ftjh-mac」無線訊號

(h.	eduroam 已連線,安全
(k.	tc-ftjh 安全
(î.	tc-ftjh-mac 安全
•	TANetRoaming 開啟 其他人可能可以看到您透過此網路傳送的資訊
	連線
(c.	ADHF048P-B827EB738C36 安全
<u>網路</u> 變更語	和網際網路設定 段定,例如使連線計量付費。

2、輸入密碼:密碼至校網教職員於查詢,即可連線



3、從查 MAC 碼的地方,確認拿到的 IP 是否為 172.16.X.X,如果是就可以與電視鏡像。

屬性

SSID:	tc-ftjh-mac
通訊協定:	802.11n
安全性類型:	WPA2-Personal
網路頻帶:	2.4 GHz
網路通道:	1
IPv6 位址:	2001:288:542e:172:6c60:3ab2:ad80:4d56
連結-本機 IPv6 位址:	fe80::6c60:3ab2:ad80:4d56%9
IPv4 位址:	172.16.1.107
IPv4 DNS 伺服器:	168.95.1.1 163.17.40.1

4、至校網首頁-->網路資料櫃-->軟體資源區\_僅提供學習之用-->電視鏡像軟體-->eshare

-->EShare\_for win10,下載投屏程式 eshare 並安裝。

5、執行程式後,選擇班級智慧電視代碼(貼在電視電源開關旁)-->按「連接」-->一鍵傳屏-->出現「等待授權」時,電視端按「允許」,即可傳屏成功。

設備列表		EShare		- ×
	_	已連接到: <u>A1-8</u>	(検護方式	よう 断開連接
A1-8 172.16.1.140	連接	0		
<b>B1-1</b> 172.16.7.156	連接	+		
D2-1 172.16.7.163	連接			
A2-1 172.67.111	連接	+		
A2-3 172.16.7.113	連接	一鍵傳屏       反向傳屏		
		來源: 投電腦全屏 ▼		
等待授權				
取消				

## 方法二:Android 安卓系統手機、平板

1、告知資訊組您的手機或平板 MAC 位址,資訊組會幫您設定至資網中心伺服器中,查詢方式如下:

2、進入「設定」(因機型眾多,每款手機與平板路徑會有不同)



2、選擇「關於手機」(因機型眾多,每款手機與平板路徑會有不同)



3、選擇「狀態」(因機型眾多,每款手機與平板路徑會有不同)



4、告知資訊組您的 Wi-Fi MAC 位址



5、選取「tc-ftjh-mac」無線訊號

(c.	eduroam 已連線,安全
(îr.	tc-ftjh 安全
(le	tc-ftjh-mac 安全
°a	TANetRoaming 開啟 其他人可能可以看到您透過此網路傳送的資訊
	□ 自動建線
(c	ADHF048P-B827EB738C36 安全
<u>網路</u> 變更語	和網際網路設定 定,例如使連線計量付費。

6、輸入密碼:密碼至校網教職員於查詢,即可連線



7、從查 MAC 碼的地方,確認拿到的 IP 是否為 172.16.X.X,如果是就可以與電視鏡像。



8、至校網首頁-->網路資料櫃-->軟體資源區\_僅提供學習之用-->電視鏡像軟體-->eshare

--> EShare\_for 安卓手機平板,下載投屏程式 eshare 並安裝。

9、安裝後點選執行 Eshare



10、執行程式後,選擇班級智慧電視代碼(貼在電視電源開關旁)

<	設悀夘衣	0
F2-3		172.16.7.214
A2-1		172.16.7.111
318		172.16.1.135
F3-3		172.16.7.208

11、按「無線傳屛」-->出現「等待授權」時,電視端按「允許」,即可傳屏成功。

documents	
Download	
DrSafety	
DSfile	
Fonts	等待授權
■ 电视镜像 無線傳屏 無線攝像頭 無線控制	取消請求

## 方法三:APPLE 系列產品(Ipad、IPHONE)

1、告知資訊組您的手機或平板 MAC 位址,資訊組會幫您設定至資網中心伺服器中,查詢方式如下:

2、長按 wifi 符號



3、任選一個校內無線訊號(以 tc-ftjh-mac 為例)→點選下方 Wi-Fi 設定







5、把專用 Wi-Fi 位址關掉(★很重要★),此時的 Wi-Fi 位址,即是要提供的資料。



6、連線時輸入密碼,密碼至校網教職員於查詢,即可連線



7、從查 MAC 碼的地方,確認拿到的 IP 是否為 172.16.X.X,如果是就可以與電視無線傳屏。

位址追蹤。	
IPV4位址	
設定IP	自動 >
IP位址	172.16.1.9
子網路遮罩	255.255.248.0
路由器	172.16.0.1
ID IO (State	

8、點選螢幕鏡像輸出→會列出目前有開機的智慧電視代號(代號貼在電視電源開關旁)→點選欲無線傳

屏的電視代號,電視端會出現是否允許傳屏,按「允許」後,即可傳屏成功。



備註:廠商表示南棟的智慧電視是 107 年第一代智慧電視,硬體很老舊,效能很不好,而且與 APPLE 產品相容性很低,廠商也不再更新電視韌體,所以如果用 APPLE 產品無線傳屏,播放 youtube 影片, 會有嚴重 lag,是沒辦法避免的,所以如果上課需播放 youtube 影片,建議用電視內的「火狐(firefox)」 瀏覽器,有些班級之前已經請資訊組去安裝過,還未安裝的南棟教室班級,如果有需要,請洽資訊 組。